

BELKIN®

4-портовый высокоскоростной HDMI коммутатор F3Y045bf



Основные свойства

- Совместимость с режимом 3D
- Позолоченные коннекторы для максимального качества изображения и звука
- Типы переключения: автоматическое или ручное
- Индикатор для указания текущего подключения
- Пульт дистанционного управления

Спецификация

Вход 1	HDMI A “мама”
Вход 2	HDMI A “мама”
Вход 3	HDMI A “мама”
Вход 4	HDMI A “мама”
Выход	HDMI A “мама”
Потребляемая мощность	5 Вт (максим.)
Питание	5В DC/1А (опционально)
Стандарт HDMI	1.3b
Цвет	черный

Использование

Соединение до четырех HDMI устройств через коммутатор с HDMI-портом ЖК или Плазмы с возможностью переключения между входными портами.

Отличное решение для:

HDTV

Blu-Ray

LAPTOP

HD Game

4-портовый HDMI коммутатор с ПДУ



F3Y045bf

Комплектация

4-портовый коммутатор
Инфракрасный модуль
Пульт дистанционного управления
Инструкция по эксплуатации

Важное замечание: блок питания

При использовании HDMI кабеля для соединения с HDMI устройством питание коммутатора 5В всегда осуществляется от присоединенного устройства по кабелю.

Если коммутатор соединен не с HDMI устройством или подсоединен длинным кабелем, необходимо подключить блок питания к коммутатору. Блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно.

Введение

Благодарим за покупку 4-портового HDMI коммутатора Belkin. Устройство позволяет подсоединить четыре отдельных источника HD видео к вашему телевизору. Коммутатор позволяет легко переключаться между устройствами, например, игровой системой, Blu-ray проигрывателем или HD set-top-box с помощью пульта дистанционного управления. Специальная функция позволяет определять включенное устройство и автоматически переключаться на него.

Основные свойства

- Соединение и переключение между четырьмя источниками HD видео с использованием одного соединения с телевизором.
- Поддержка видео разрешений 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
- Поддержка сигналов 3D
- Выбор подключенного устройства с помощью ИК ПДУ или через кнопку на передней панели "Input Select"
- Световой индикатор, показывающий, какое из подключенных устройств является рабочим в данный момент

Настройка.

1. Поместите HDMI коммутатор вдали от источников тепла, влаги, электромагнитных и радио излучений.
2. Подключите HD устройства к портам, маркированным "Input 1, 2 или 3."
3. Подключите коммутатор к HD телевизору через порт "Output."
4. Вставьте ИК модуль в порт на коммутаторе, обозначенный как "IR"
5. Поместите ИК модуль на небольшом расстоянии от передней панели коммутатора так, чтобы он находился в пределах доступа команд от ПДУ
6. Как только вы включите один из подсоединенных HD источников, коммутатор автоматически выберет этот источник и будет готов к работе.

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

1. Нажимайте кнопку "Input Select" до тех пор, пока не будет выбрано нужное устройство.
2. Каждое нажатие кнопки приводит к выбору следующего устройства по кругу (например, 1-2-3, затем 1).
3. Текущее устройство идентифицируется световым индикатором на передней панели

Спецификация

Видео на выходе	HDMI 1.3b
Максим. Разрешение	1920x1080p
Частота	50/60Гц
Полоса пропускания видео	2.5Gbps/250МГц
Разрешение экрана	480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p
Рабочая температура	0° C to +70° C
Рабочая влажность	10% to 85% RH (без конденсата)
Температура хранения	-10° C to +80° C
Влажность при хранении	5% to 90% RH (без конденсата)
Внешний источник питания	опционально
Размеры (Д x Ш x Г)	80 x 58 x 17 мм
Гарантия	1 год со дня продажи

Блок питания (опционально)

Вход DC	5В (TTL)
Потребляемая мощность	5 Вт (макс.)

По вопросам сервисного обслуживания обращаться:

ООО Роминокс, РФ, Москва, +7 495 927 01 94, info@rominox.ru

© 2012 Belkin International, Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются зарегистрированными и принадлежат соответствующим владельцам. HDMI является зарегистрированной торговой маркой HDMI Licensing LLC в США и других странах.

