

Зарядное устройство GP PowerBank3 PB04

Инструкция по эксплуатации



Основные характеристики зарядного устройства

- Потребляемая мощность 6 Ватт.
- Ток основного заряда для AA -135 мА, для AAA – 52 мА.
- Ток дополнительного заряда для AA –80 мА, для AAA – 33 мА.
- Обеспечивает за 18 часов полный заряд аккумуляторов емкостью 1,8 А*час.
- Позволяет заряжать 2 или 4 аккумулятора размеров AA и AAA.
- Предназначено только для заряда никель-металлгидридных аккумуляторов.
- Имеет 2 независимых канала для заряда.

Руководство пользователя

1. Установите аккумуляторы GP180AAHC NiMH в устройство, соблюдая полярность. Избегайте неправильной установки аккумуляторов.



2. Установите зарядное устройство в розетку.
3. Светящиеся красные светодиодные индикаторы свидетельствуют о происходящем процессе заряда. Отключение красного индикатора и включение зеленого указывает, что аккумулятор полностью заряжен. Дополнительный подзаряд включается после того как все 4 аккумулятора будут заряжены.
4. Для достижения максимального результата используйте зарядное устройство GP PowerBank 3 при комнатной температуре и хорошей вентиляции.
5. Отключите зарядное устройство от сети если Вы им не пользуетесь.

Рекомендации

1. Используйте аккумуляторы GP и зарядное устройство GP PowerBank совместно для получения максимального результата.
2. Нормально, что аккумуляторы станут горячими в процессе заряда и быстро остынут до комнатной температуры, однажды полностью заряженные.
3. Для новых аккумуляторов первоначально сделайте 2-3 цикла заряда и разряда для достижения оптимальной максимальной емкости. Если аккумуляторы хранились более одной недели, зарядите их снова.
4. Зарядное устройство предназначено только для заряда никель-металлгидридных (NiMH).
5. Никогда не заряжайте в этом устройстве другие типы батарей, такие как перезаряжаемые щелочные (алкалиновые) аккумуляторы или обычные (алкалиновые) щелочные батарейки и т.п., заряд которых может привести к вытеканию щелочи и повреждению устройства, а также представлять опасность для пользователя.
6. Исключайте короткого замыкания аккумуляторов.
7. Не допускать попадания аккумуляторов и зарядного устройства в огонь и воду. Не разбирать.
8. Предназначено для использования внутри помещений. Не допускайте попадания зарядного устройства под дождь или снег, а также в другие неблагоприятные условия.
9. Температура хранения аккумуляторов от – 20 до 35°C
Температура окружающей среды при заряде от 0 до 45°C