



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прочитайте и соблюдайте все указания по безопасности, приведённые в Руководствах по эксплуатации отдельных устройств.

- 1 Устанавливать устройства на устойчивую, ровную поверхность. Не устанавливать устройства вблизи источников тепла и прямых солнечных лучей. В случае установки на полку или в нише необходимо обеспечить зазор не менее 10 см с каждой стороны и над самим устройством для обеспечения свободной циркуляции воздуха и во избежание нагревания. Сетевую вилку также следует извлекать при длительном отсутствии.
- 2 Использовать HDMI-кабель ⁶ для подключения гнезда **HDMI OUT** устройства **MediaVision 3D** ³ к входу **HDMI IN** вашего телевизора. В качестве опции можно использовать соединительный кабель ¹⁰ (можно заказать у дилера) для подключения аудиовыходов **AUDIO OUT** телевизора ко входам **INPUT AUX L/R** устройства **MediaVision 3D** ³ или использовать соединительный кабель для подключения гнезд Digital Out телевизора к гнезду **COAXIAL IN** устройства **MediaVision 3D** ³ (цифровое аудио) для воспроизведения аудиосигналов, поступающих с телевизора.
- 3 В качестве опции подключить **MediaVision 3D** ³ с помощью кабеля RJ-45 (можно заказать у дилера) ⁵ к сети (например, концентратору или DSL-роутеру) для подключения к Интернету или домашней сети.
- 4 С помощью кабеля Audio-Link ⁹ подключить гнездо **AUDIO-LINK** устройства **MediaVision 3D** ³ к гнезду **AUDIO-LINK** сабвуфера **Loewe Subwoofer Compact** ¹.
- 5 Подключить антенну к гнезду **ANTENNA FM** устройства **MediaVision 3D** ³.
- 6 Провести кабель динамика ⁸ через отверстие в крышке сателлитного динамика **Satellite Speaker** ². Один из двух проводов кабеля динамика ⁸ имеет чёрную маркировку. Подключить этот чёрный провод к чёрному контакту на динамике. Подключить провод без маркировки к красному контакту. Снова установить крышку динамика на **Satellite Speaker**.
- 7 Подключить провода с чёрной маркировкой на другом конце кабеля динамика к чёрным винтовым контактам **Speaker Out** сабвуфера **Loewe Subwoofer Compact** ¹. Для этого повернуть винтовые соединения на контакте сабвуфера приблизительно на 5 оборотов против часовой стрелки. Провести конец провода в винтовой контакт снизу и затянуть винтовой контакт, повернув его по часовой стрелки. Проводить провода без маркировки к красным контактам.
- 8 Установить коннектор шнура питания ⁴ в гнездо питания, расположенное на задней части устройства и подключить большую вилку шнура питания в розетку 220-240 В 50/60 Гц.

Использовать AV-select (например, кнопку "0" button) вашего телевизора для выбора подключения, к которому подключено устройство **MediaVision 3D**.

Информация приведена в разделах **Настройки** и **Управление** соответствующих Руководств по эксплуатации, поставляемых вместе с устройствами.