

С полным руководством пользователя можно ознакомиться на официальном сайте Xiaomi: www.mi.com



Важные моменты:

- При первом использовании необходимо полностью зарядить портативный аккумулятор
- Экран заряжаемого устройства при подключении должен загореться
- Возможен самостоятельный выбор кабеля для зарядки Mi Powerbank и устройств, подключаемых к нему
- Если все индикаторы LED1 – LED4 не горят, устройство нуждается в зарядке
- Если портативный аккумулятор заряжен полностью, следует немедленно отключить его от сети
- В случае короткого замыкания на выходах после нажатия кнопки «остановить работу» следует возобновить зарядку.

Меры предосторожности:

- Не выбрасывайте устройство в воду или в огонь.
- Не включайте непосредственно в электрическую сеть без адаптера.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать прибор.
- Не подключайте несовместимые устройства.
- Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Запрещается хранить или использовать устройство при температуре выше 45 градусов.



Руководство пользователя Mi Power Bank

Прочтите данное руководство перед эксплуатацией



Основная информация

Благодарим Вас за покупку портативного аккумулятора Mi Power Bank. Во время эксплуатации Вас ожидает отличная производительность и безопасность


Технические особенности

Портативный аккумулятор Mi Power bank 5000 предназначена для зарядки мобильных устройств. Обладает различными степенями защиты в зависимости от зарядки (разрядки), нахождения в режиме ожидания. Благодаря этому обеспечивается защита любого вашего цифрового оборудования. Обладает высокой производительностью благодаря малому времени подзарядки, сверхвысокой скорости преобразования (коэффициент преобразования свыше 93%). Mi Powerbank совместим со многими цифровыми устройствами, в частности с Samsung и BlackBerry, которые не подходят ко многим другим блокам питания.

Технические характеристики:

Модель: NDY-02-AM
 Тип: литий-ионная батарея
 Номинальная мощность: 5000мАч (18.5Вт)
 Рабочие температуры: 0 - 45 C
 Размер: 125x69x9,9мм
 Выходное напряжение: 5.1В
 Входное напряжение: 5.0В
 Ток на выходе: 2100мА
 Входной ток: 2000мА
 Время зарядки: 3,5 часа - 5В/2А
 5,5 часов 5В/1А

Процесс зарядки:



Подключить адаптер к блоку питания. Индикаторы LED1 – LED4 показывают уровень зарядки устройств:

Проценты	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл
25-50%	Вкл	Мигает	Выкл	Выкл
50-75%	Вкл	Вкл	Мигает	Выкл
75-96%	Вкл	Вкл	Вкл	Мигает
Заряжен	Вкл	Вкл	Вкл	Вкл
Разряжен	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Зарядка устройств:

Подключить устройство к Mi Powerbank через один из портов. Уровень оставшегося заряда батареи будет отображаться на индикаторах LED1 – LED4:

Проценты	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостаток мощности	Выкл	Выкл	Выкл	Выкл
0-25%	Мигает	Выкл	Выкл	Выкл
25-50%	Мигает	Мигает	Выкл	Выкл
50-75%	Мигает	Мигает	Мигает	Выкл
75-100%	Мигает	Мигает	Мигает	Мигает

Проверка на подлинность:

На каждой коробке от портативного аккумулятора Power Bank Mi 5000 мАч имеется защитная марка с уникальным кодом. Чтобы проверить подлинность, пожалуйста, снимите защитное покрытие на марке и введите код безопасности на нашем официальном сайте

Официальный сайт: www.mi.com/verify



Марка с защитным покрытием



Марка без защитного покрытия