HYUNDAI W H-1401







CD/MP3 RADIO PLAYER CD/MP3-СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

- 1. Кнопка FOLDER UP
- 2. ЖК дисплей
- 3. Кнопка PLAY MODE
- 4. Крышка отсека для дисков
- 5. Ручка
- 6. Регулятор TUNING
- 7. Кнопка ₩<
- 8. Кнопка ▶
- 9. Кнопка ■
- 10. Кнопка ▶/Ш

Не показано на рисунке:

Регулятор громкости VOLUME (на левой панели)

Разъем для шнура питания (на задней панели)

Переключатель FUNCTION (на задней панели)

Телескопическая FM антенна (на задней панели)

Вход AUX (на задней панели)

Отсек для батарей (на нижней панели)

7 8 9 10

Меры безопасности

• Внимание: В руководстве приводятся важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего

использования.

• Высокое напряжение: В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

• Предупреждение: Во избежание удара электрическим током не демонтируйте корпус устройства. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам. Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли. Убедитесь, что посторонние предметы не попали внутрь изделия; они могут вызвать сбои в работе или стать причиной поражения электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Откройте крышку отсека для батарей.
- Вставьте 8 батарей типа R-14 или UM-2 или C, соблюдая полярность, иначе устройство не будет работать.
- Закройте крышку отсека для батарей.

Питание от сети переменного тока

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице технических характеристик, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подсоедините соответствующий конец электрошнура к разъему питания на задней панели устройства.
- Вставьте вилку электрошнура в розетку.

Внимание:

 Если устройство работает только от сети питания или не будет использоваться более двух недель, извлеките батареи из отсека. Невыполнение этого требования может привести к повреждению устройства.

• Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно не будет эксплуатироваться долгое время.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение FM или AM.
- Вращая регулятор настройки радио TUNING, настройтесь на частоту нужной радиостанции.
- С помощью регулятора громкости VOLUME установите желаемый уровень громкости звука.
- Для того чтобы выключить магнитолу, установите переключатель режимов FUNCTION в положение OFF (выкл).

Антенна

- Для достижения лучшего приема FM радиосигнала, вытяните телескопическую антенну, которая расположена на задней панели прибора.
- Для приема АМ сигнала устройство оснащено встроенной антенной; для лучшего приема вращайте магнитолу в различных направлениях.

Разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудио устройство (напр., CD-плеер), подключив его к данному устройству при помощи линейного разъема AUX.

• Чтобы подключить внешнее устройство используйте стандартный кабель

со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX данного устройства.

- Установите переключатель FUNCTION в положение AM.
 - Включите внешнее устройство.

Использование CD проигрывателя

- Установите переключатель режимов FUNCTION в положение CD.
- Откройте отсек для дисков, потянув за желоб на крышке. Вставьте компакт-диск в отсек надписями вверх и, нажав на крышку, закройте ее.

Режим воспроизведения/паузы/ остановки воспроизведения

- Для запуска воспроизведения нажмите кнопку ►/II.
- Для временного прерывания воспроизведения (паузы) еще раз нажмите кнопку ►/II.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку **■**.
- Для извлечения компакт диска из отсека откройте крышку отсека для дисков.
- Всегда нажимайте кнопку перед открытием отсека для дисков.
- Для выключения CD проигрывателя переведите переключатель режимов FUNCTION в положение OFF (выкл).
- <u>Для МРЗ дисков</u>: в режиме остановки воспроизведения нажимайте кнопку FOLDER UP, чтобы выбрать нужную папку. Затем нажмите кнопку ►/II, чтобы начать воспроизведение

первого трека в папке (только если на диске содержится несколько папок).

Режим перехода к предыдущей/ следующей композиции

- Во время воспроизведения нажмите кнопку ► один раз для перехода к следующему треку или нажимайте кнопку несколько раз, пока номер нужного Вам трека не отобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку ◄ один раз для возврата к началу текущего трека.

Быстрый поиск фрагмента трека

Нажмите и удерживайте кнопки **◄**/►►►► Диск будет воспроизводиться с высокой скоростью и при низком уровне звука. Когда Вы узнаете фрагмент трека, который Вы хотите прослушать, отпустите кнопки **◄**/►►► для возобновления нормального воспроизведения.

Режим воспроизведения

В режиме воспроизведения аудио CD:

- Для повторного воспроизведения прослушанной композиции нажмите один раз кнопку PLAY MODE.
- Для повторного прослушивания всех композиций на диске нажмите кнопку PLAY MODE дважды.
- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE трижды.
- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.

<u>В режиме воспроизведения MP3</u> диска:

- Для повторного воспроизведения прослушанной композиции нажмите один раз кнопку PLAY MODE.
- Для повторного воспроизведения всех композиций в папке нажмите кнопку PLAY MODE дважды.
- Для повторного воспроизведения всех композиций на диске нажмите кнопку PLAY MODE трижды.
- Для воспроизведения треков в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE четыре раза.
- Для отмены повторного воспроизведения и воспроизведения в произвольном порядке нажмите кнопку PLAY MODE пять раз.

Программирование порядка воспроизведения композиций

- Используя функцию программирования, Вы можете установить любую последовательность воспроизведения композиций. Вы можете задать воспроизведение до 20 разных композиций или одну любую композицию до 20 раз. Перед началом программирования нажмите кнопку ■.
- Нажмите один раз кнопку PLAY MODE.
- С помощью кнопок ◄◄/▶> выберите желаемый трек.
- Для запоминания выбранной композиции нажмите кнопку PLAY MODE еще раз.
- Для того чтобы внести в память другие треки, повторяйте два предыдущих действия.
- Если на диске содержатся папки с файлами, для выбора другой папки нажимайте кнопку FOLDER UP перед

выбором трека.

- Для начала воспроизведения запрограммированных композиций нажмите кнопку ►/II.
- Вы можете удалить программу одним из следующих способов:
- открытием дверцы отсека для дисков;
- выбором радио в качестве источника сигнала:
 - нажатием кнопки ■;
 - выключением устройства.

Чистка и уход

- Проверяйте батареи регулярно. Извлеките батареи, если они разрядились, если прибор не будет использоваться на протяжении продолжительного времени или работает от сети питания.
- Предохраняйте Ваше устройство от попадания влаги или воздействия высокой температуры.
- Не используйте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию воды, влаги и пыли.
- Если необходимо, протрите корпус устройства при помощи слегка влажной ткани, при этом убедитесь, что устройство отключено от сети питания.
- Извлекая диск, держите его только за края. Не дотрагивайтесь до лазерной поверхности диска, т.к. Вы можете поцарапать ее, что приведет к искажению звука или другим проблемам.

Комплект поставки

Стереомагнитола 1 шт Шнур электропитания 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт Гарантийный талон 1 шт Информация для потребителя 1 шт

Технические характеристики

Воспроизводимые форматы	CDDA, MP3, WMA
Поддержка носителей	CD/CD-R/CD-RW
Электропитание	220 В, 50 Гц (8 батарей R-14/UM2)
Выходная мощность	1,5 BT x 2
АМ диапазон радиочастот	64 - 108 МГц
FM диапазон радиочастот	540 - 1610 КГц
Вес нетто / брутто	1,1 кг/1,4 кг
Размеры устройства (Д х В х Ш)	195 мм х 195 мм х 126 мм
Размеры коробки (Д х В х Ш)	200 мм х 203 мм х 142 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводомизготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного устройства.

