

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальная  
Bluetooth-клавиатура

БК 200

Комплект поставки:

1. Беспроводная клавиатура
2. Кабель USB для зарядки от компьютера
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Комплект ножек (4 шт.)

Спецификации

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Версия Bluetooth	3.0
Рабочее расстояние	до 10 метров
Система модуляции	GFSK
Напряжение питания	1,8-3,6 В
Потребляемая мощность	< 2,0 мА
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,3-0,5 мА
Потребляемая мощность в энергосберегающем режиме	< 25 мА
Потребляемая мощность во время зарядки	≥ 100 мА
Время работы в энергосберегающем режиме	100 дней
Время зарядки аккумулятора	4-5 часов
Мощность аккумулятора	280 мА
Время непрерывной работы	100 часов
Срок службы аккумулятора	3 года
Размеры аккумулятора	35x20x4 мм
Усилие нажатия	80 ± 10 г
Количество циклов нажатия	5 млн
Диапазон рабочих температур	-10 - +55 °С

## Инструкция по подключению

Шаг 1: Переведите кнопку включения в позицию «ON». Индикатор состояния загорится на 4 секунды, затем погаснет.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Connect», после чего индикатор «Bluetooth» начнет мигать. Теперь устройство готово к подключению.

Шаг 3: Включите и разблокируйте устройство, к которому Вы планируете подключить клавиатуру. Откройте меню настроек. Обратите внимание, что устройство должно быть оснащено модулем связи стандарта Bluetooth не ниже версии 3.0.

Шаг 4: В меню настроек найдите функцию «Подключение по Bluetooth». Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве и запустите поиск устройств, если это необходимо.

Шаг 5: Когда беспроводная клавиатура появится в списке найденных устройств, выберите её для соединения.

Шаг 6: Введите на клавиатуре код, появившийся на экране, и нажмите клавишу Enter. Теперь клавиатура подключена и готова к использованию.

*Внимание! Производитель не несёт ответственности за несовместимость клавиатуры с Вашим устройством. Поэтому, перед использованием, убедитесь, что Ваше устройство поддерживает Bluetooth не ниже версии 3.0, и совместима с данной клавиатурой. Клавиатура разработана для работы с мобильными устройствами Apple. Поддержка других устройств и систем ограничена.*

## Аккумулятор

Аккумулятор устройства может работать без подзарядки несколько недель. Для обеспечения максимальной длительности работы производитель рекомендует выключать клавиатуру, когда она не используется.

## Зарядка

Шаг 1: Подключите кабель USB, входящий в комплект поставки, к разъёму microUSB на устройстве.

Шаг 2: Подключите кабель USB, входящий в комплект поставки, к компьютеру.

Шаг 3: Красный индикатор зарядки будет гореть до тех пор, пока не закончится зарядка устройства. По окончании процесса зарядки красный индикатор погаснет.

## Энергосберегающий режим

После 15 минут бездействия клавиатура переходит в энергосберегающий режим. Для вывода клавиатуры из энергосберегающего режима нажмите любую клавишу на устройстве. Клавиатура снова перейдёт в рабочий режим через 3 секунды.

## Меры предосторожности

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, источников теплового излучения, грубых и острых предметов, активных химических веществ, средств бытовой химии, а также горючих веществ и жидкостей. В работе с устройством не применяйте грубую силу и не ставьте на него тяжёлые предметы.

## Очистка

Очистку устройства следует производить текстильными материалами, пропитанными водой, спиртом или спиртосодержащими дезинфицирующими веществами.

## Устранение неполадок

Проблема	Возможные решения
Клавиатура не подключается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что устройство включено.</li><li>2. Убедитесь, что устройство находится в радиусе действия приёмопередатчика Bluetooth.</li><li>3. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.</li><li>4. Убедитесь, что на сопряжённом устройстве активирован Bluetooth.</li><li>5. Убедитесь, что беспроводная клавиатура определяет сопряжённое устройство.</li><li>6. Убедитесь, что устройство подключено к сопряжённому устройству.</li></ol>
Клавиатура не заряжается	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Убедитесь, что кабель USB подключён к клавиатуре и источнику питания надлежащим образом.</li><li>2. Убедитесь в том, что источник питания работает.</li></ol>

## Описание специальных кнопок

Для активации специальных функций используются комбинации клавиши Fn с кнопками, снабжёнными символами синего цвета.

## Приложение Russian Keyboard

Для удобства подключения клавиатуры к Android-устройству, рекомендуем загрузить и установить из Play Market бесплатное приложение Russian Keyboard от автора GameWarrior (236 КБ).

Для использования функций приложения, выполните следующие шаги перед подключением клавиатуры к устройству:

- 1) В меню [Настройки > Язык и текст (ввод)] выбрать и активировать пункт «Russian Keyboard», а во вкладке «Переключение раскладки» выбрать удобное сочетание клавиш для переключения языка на клавиатуре.
- 2) В меню [Настройки > Russian Keyboard > Аппаратная клавиатура > Настройка раскладки] выбрать пункт «External Keyboard RU».
- 3) В меню [Настройки > Язык и текст (ввод) > По умолчанию] выбрать пункт «Russian Keyboard». Это окошко также можно вызвать через любое поле ввода текста долгим нажатием на поле или на значке переключения раскладки программной клавиатуры.

Теперь клавиатуру можно подключить к устройству.