



# Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Руководство пользователя

# Содержание

<b>Содержание .....</b>	<b>2</b>
<b>Первое включение.....</b>	<b>4</b>
Начало работы .....	4
Содержимое упаковки.....	4
Смена языка.....	4
Установка Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	4
Работа от аккумулятора.....	5
Зарядка Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	5
Переход Parrot MINIKIT Neo 2 HD в режим ожидания .....	5
Длительность автономной работы .....	5
Использование .....	6
Включение/выключение Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	6
Доступ к меню Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	6
Настройка громкости меню.....	6
<b>Соединение.....</b>	<b>7</b>
Установка соединения Bluetooth с телефоном.....	7
Связывание с телефоном по Bluetooth® .....	7
Автоматическое соединение.....	8
Решение проблемы заполненной памяти .....	8
Использование Parrot MINIKIT Neo 2 HD с двумя телефонами .....	8
Активация режима одновременного подключения .....	8
Подключение двух телефонов к Parrot MINIKIT Neo 2 HD .....	8
Основной и второстепенный телефоны .....	9
Входящий / Исходящий вызов .....	9
Смена ролей телефонов .....	9
Синхронизация телефонной книги .....	9
Автоматическая синхронизация .....	9
Запись голосовых меток .....	10
<b>Телефон.....</b>	<b>11</b>
Принятие вызова .....	11
Сигнал вызова .....	11
Магические слова.....	11
Принять вызов .....	12
Отклонить вызов .....	12
Исходящий вызов .....	12
Вызов при помощи голосового распознавания:.....	12
Осуществить вызов контакта, имеющего несколько номеров.....	12
Вызов контакта .....	13
Вызов нового контакта.....	13

Вызов контакта, которому вы недавно звонили .....	13
Использование функции Siri.....	13
<b>Использование во время вызова.....</b>	<b>14</b>
Настройте громкость разговора.....	14
Перевод разговора на телефон.....	14
Принятие второго входящего вызова на тот же телефон .....	14
Управление системой голосовых сообщений .....	15
Завершить вызов .....	15
<b>Музыка/ .....</b>	<b>16</b>
<b>GPS.....</b>	<b>16</b>
Музыка .....	16
Навигационные подсказки .....	16
Регулировка громкости.....	16
<b>Возможные проблемы.....</b>	<b>17</b>
Parrot MINIKIT Neo 2 HD сообщает: «Память заполнена».....	17
Parrot MINIKIT Neo 2 HD кажется заблокированным .....	17
Невозможно использовать телефон с устройством.....	17

# Первое включение

## Начало работы

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Функции, требующие внимания, должны использоваться только после остановки автомобиля. Ваша безопасность, а также безопасность других участников дорожного движения, важнее телефонных разговоров и подсказок GPS-навигатора.

Содержимое  
упаковки



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



Кабель USB/микро USB




Зарядное устройство от  
прикуривателя

Смена языка

Если вы хотите сменить язык на Parrot MINIKIT Neo 2 HD, вы должны установить обновленную версию программного обеспечения. Для получения более подробной информации обратитесь к [процедуре установки обновления](#) на Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Установка Parrot  
MINIKIT Neo 2 HD

Используйте зажим Parrot MINIKIT Neo 2 HD для его установки на солнцезащитном козырьке автомобиля. В этом положении, микрофон Parrot MINIKIT Neo 2 HD расположен над клесиком: убедитесь, что он направлен в сторону головы водителя.



# Работа от аккумулятора

---

## Зарядка Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Перед первым включением, необходимо полностью зарядить Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Для этого воспользуйтесь розеткой прикуривателя вашего автомобиля и подсоедините кабель USB/микро-USB к зарядному устройству и к Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Вы также можете подсоединить ваш Parrot MINIKIT Neo 2 HD к ПК при помощи кабеля USB/микро-USB.



- Индикатор рядом с разъемом станет красным, что означает начало процесса зарядки. После завершения зарядки индикатор погаснет. Время зарядки: примерно 3 ч 30 мин.

## Переход Parrot MINIKIT Neo 2 HD в режим ожидания

- Если Parrot MINIKIT Neo 2 HD не подключен ни к какому телефону, через 5 минут он автоматически переходит в режим ожидания.
- Для выхода из режима ожидания, нажмите на кнопку или установите соединение между двумя приборами.
- Если вы оставите Parrot MINIKIT Neo 2 HD в автомобиле, не выключая его, Parrot MINIKIT Neo 2 HD переходит в спящий режим. Если функция *Bluetooth* активирована на вашем телефоне, соединение между двумя устройствами произойдет автоматически.
- Длительность автономной работы Parrot MINIKIT Neo 2 HD составляет приблизительно:
  - 6 часов в режиме разговора;
  - 15 дней с двумя подключенными телефонами (исключая разговоры);
  - 6 месяцев в режиме длительного ожидания.

## Длительность автономной работы

- Вы можете в любой момент проверить уровень заряда батареи Parrot MINIKIT Neo 2 HD, сдвинув вперед рычажок On/Off.
- Когда аккумуляторная батарея разряжена, Parrot MINIKIT Neo 2 HD известит вас об этом коротким звуковым сигналом с последующим поминутным напоминанием до полного отключения или подключения к зарядному устройству.
- После активации функции «Магические слова» для исходящих вызовов режим ожидания Parrot MINIKIT Neo 2 HD отключается. В

результате этого длительность автономной работы сокращается.

## Использование

---

### Включение/выключение Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Сдвиньте рычажок On/Off назад, чтобы включить/  
выключить Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

› Красный и зеленый светодиодные индикаторы горят во время  
включения Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

### Доступ к меню Parrot MINIKIT Neo 2 HD

- Нажмите на центральное колесико, чтобы получить доступ к меню.  
› Parrot MINIKIT Neo 2 HD произносит названия пунктов меню.
- Перемещайтесь по меню, поворачивая колесико, и подтверждайте  
выбор зеленой кнопкой, либо нажимая на колесико.  
› Красный и зеленый светодиодные индикаторы загораются  
попеременно во время перехода из одного меню в другое.
- Для выхода из меню нажмите на красную кнопку или подождите  
несколько секунд.

### Настройка громкости меню

- Меню «Громкость» позволяет изменять громкость голосового меню  
и других сообщений системы Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
  1. Выберите меню «Громкость».
  2. Поверните колесико, чтобы настроить громкость.
  3. Подтвердите ваш выбор, нажав на колесико.

# Соединение

## Установка соединения Bluetooth с телефоном

Связывание с телефоном по Bluetooth®

Перед использованием Parrot MINIKIT Neo 2 HD с телефоном устройства нужно соединить. После того, как два устройства свяжутся друг с другом, данную операцию больше повторять не нужно.

1. В меню телефона включите поиск периферийных устройств Bluetooth (см. Руководство по эксплуатации телефона).
2. Выберите «**Parrot MINIKIT Neo 2 HD**».

*Примечание. Название Bluetooth устройства Parrot MINIKIT Neo 2 HD оканчивается номером версии его программного обеспечения.*



3. После появления соответствующего сообщения на телефоне введите «0000».
  - > Красный и зеленый светодиодные индикаторы мигают.
  - > После соединения Parrot MINIKIT Neo 2 HD озвучит сообщение «Успешное связывание».

*Примечание. На нашем веб-сайте в разделе [«Совместимость»](#) вы найдете процедуры сопряжения для отдельных моделей телефонов.*

#### Автоматическое соединение

После сопряжения вашего телефона с устройством Parrot MINIKIT Neo 2 HD соединение между ними происходит автоматически. Для этого:

- Оба устройства должны быть включены.
- Устройство Parrot MINIKIT Neo 2 HD должно находиться вблизи вашего телефона.
- Функция *Bluetooth* на вашем телефоне должна быть активирована.

*Примечание. На некоторых телефонах вы должны разрешить соединение с Parrot MINIKIT Neo 2 HD, чтобы обеспечить автоматическое соединение. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя вашего телефона.*

#### Решение проблемы заполненной памяти

Вы можете связать с Parrot MINIKIT Neo 2 HD до 10 устройств. Если вы пытаетесь подключить одиннадцатый телефон, комплект сообщает: «Память заполнена». В этом случае вы должны очистить память Parrot MINIKIT Neo 2 HD, нажав одновременно на 3 секунды красную и зеленую кнопку. Это действие удалит также все контакты на комплекте. После этого, вы должны будете снова провести процедуру сопряжения.

## Использование Parrot MINIKIT Neo 2 HD с двумя телефонами

Данный режим позволяет подключить одновременно два телефона к устройству Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

#### Активация режима одновременного подключения

Для активации режима, позволяющего подключить 2 телефона:

1. Выберите меню «Режим одновременной работы двух телефонов».
2. Нажмите на колесико.  
> Устройство произнесет сообщение, указывающее статус режима одновременного подключения.

*Примечание. По умолчанию режим одновременного подключения отключен.*

#### Подключение двух телефонов к Parrot MINIKIT Neo 2 HD

При включении Parrot MINIKIT Neo 2 HD устройство пытается установить соединение со всеми ранее сопряженными и находящимися в автомобиле телефонами. Если в автомобиле имеется более двух телефонов, оно устанавливает соединение с двумя телефонами,

сопряжение которых произошло раньше других.

Основной и  
второстепенный  
телефоны

- Когда два телефона подсоединены к Parrot MINIKIT Neo 2 HD, один из них считается основным, а другой — второстепенным.
- Основным телефоном является тот, сопряжение которого с Parrot MINIKIT Neo 2 HD произошло раньше.
- У вас есть возможность отвечать на входящие вызовы (вручную или [при помощи голосового управления](#)), поступающие на основной и второстепенный телефоны. Звуковой сигнал Parrot MINIKIT Neo 2 HD меняется в зависимости от телефона, на который поступает вызов.
- Parrot MINIKIT Neo 2 HD доступна книга контактов только основного телефона. Вы можете осуществлять вызовы через систему голосового распознавания Parrot MINIKIT Neo 2 HD только с основного телефона.

*Примечание. Вы также можете осуществлять вызовы со второстепенного телефона (без использования комплекта): вызов будет автоматически перенесен на Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

Смена ролей  
телефонов

Для смены ролей телефонов (когда основной становится второстепенным и наоборот) нажмите на колесико в течение 2 секунд.  
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Смена основного телефона».

## Синхронизация телефонной книги

*Предупреждение. Синхронизируются только контакты, зарегистрированные в памяти телефона. Если ваши контакты зарегистрированы в памяти SIM-карты, перенесите их в память телефона.*

Автоматическая  
синхронизация

- Для более подробной информации обратитесь к разделу [«Совместимость» на нашем веб-сайте](#).  
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Синхронизация завершена».
  - На телефоне Blackberry® может появиться меню «Разрешить соединение». В данном случае выберите «Да» и поставьте галочку напротив «Больше не спрашивать».
  - На телефонах Android® сообщение может появиться в области уведомлений. В данном случае разрешите перенос данных телефонной книги.

- На каждом сопряженном телефоне можно автоматически синхронизировать до 2 000 контактов, даже если одному контакту присвоено несколько телефонных номеров.
- Каждый раз, когда вы вносите изменения в телефонную книгу, информация синхронизируется автоматически при перезапуске Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

#### Запись голосовых меток

После синхронизации или отправке по Bluetooth все ваши контакты будут доступны для голосового распознавания без предварительной настройки.

Если Parrot MINIKIT Neo 2 HD не понимает имя одного из контактов, или вы хотите записать более короткую голосовую метку, вы можете сделать новую запись. Для этого:

1. Выберите меню «Добавить голосовые метки».  
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Телефонная книга».
2. Выберите букву и нажмите на колесико.
3. Выберите контакт и нажмите на колесико.  
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Назовите имя контакта после сигнала».
4. Произнесите имя выбранного контакта.  
Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Запись завершена».

# Телефон

Прежде чем использовать телефонную функцию Parrot MINIKIT Neo 2 HD, подключите ваш телефон к устройству. Для более подробной информации обратитесь к разделу [«Сопряжение телефона»](#).

## Принятие вызова

### Сигнал вызова

- О входящем вызове свидетельствует звуковой сигнал.  
› Красный и зеленый светодиодные индикаторы мигают.
- При использовании режима одновременной работы двух телефонов на Parrot MINIKIT Neo 2 HD звуковые сигналы вызова будут отличаться в зависимости от телефона, на который поступает вызов.

*Примечание. Если ваш телефон способен послать звуковой сигнал вызова по Bluetooth, то он будет воспроизведен Parrot MINIKIT Neo 2 HD.*

### Магические слова

- Для настройки громкости звукового сигнала вызова используйте колесико во время звучания сигнала.
- Для принятия вызова с помощью функции распознавания голоса необходимо активировать функцию «Магические слова». По умолчанию функция «Магические слова» активирована для входящих вызовов и дезактивирована для исходящих вызовов.
- Для активации/деактивации функции «Магические слова» для входящих вызовов:
  1. Выберите меню «Магические слова».
  2. Нажмите на колесико.  
› Устройство произнесет «Магические слова для входящих вызовов активированы/деактивированы».
  3. Нажмите на колесико.  
› Устройство произнесет сообщение, указывающее статус функции «Магические слова» для входящих вызовов.
- Для активации/деактивации функции «Магические слова» для исходящих вызовов:

1. Выберите меню «Магические слова».
  2. Нажмите на колесико.  
    > Устройство произнесет «Магические слова для входящих вызовов активированы/деактивированы».
  3. Поверните колесико.  
    > Устройство произнесет «Магические слова для исходящих вызовов активированы/деактивированы».
  4. Нажмите на колесико.  
    > Устройство произнесет сообщение, указывающее статус функции «Магические слова» для исходящих вызовов.
- Магические слова необходимо произносить в конце голосового сообщения.

#### Принять вызов

Если вы хотите принять этот вызов, нажмите на зеленую кнопку и произнесите слово «**принять**», если вы активировали магические слова для входящих вызовов.

#### Отклонить вызов

Если вы хотите отклонить вызов, нажмите на красную кнопку или произнесите слово «**отклонить**», если вы активировали магические слова для входящих вызовов.

## Исходящий вызов

#### Вызов при помощи голосового распознавания:

1. Нажмите на зеленую кнопку или произнесите слово “Minikit”, если вы активировали магические слова для исходящих вызовов.  
    > Parrot MINIKIT Neo 2 HD запросит имя абонента, которому вы хотите позвонить.
2. Произнесите имя абонента.  
    > Если команда распознана верно, будет автоматически набран нужный номер.
3. Для подтверждения произнесите «Да». В случае ошибки, произнесите слово «отмена», чтобы отменить вызов.

*Примечание. Нажмите на красную кнопку для выхода из режима распознавания голоса, особенно в случае ошибки.*

#### Осуществить вызов контакта, имеющего несколько номеров

- Если контакт имеет несколько телефонных номеров, вы можете уточнить тип номера, на который вы хотите звонить.  
    Для этого вы можете использовать следующие голосовые команды:

Дом	- Работа	- Сотовый	- Общий
Место	- Офис	- На сотовый	- Любимый
жительства	- На	- На сотовый телефон	- Другое
Домой	работу	- Сотовый телефон	
По месту	- В офис	- Мобильный	
жительства		- На мобильный	
		телефон	
		- Мобильный телефон	

У вас есть возможность сделать вызов, используя различные комбинации приведенных ниже ключевых слов. Например: «**позвони Ивану**», «**позвонить Ивану**» или просто «**Иван**». Вы также можете присвоить ему тип номера: «**позвони Полю офис/работа**», «**позвонить Ивану домой/по месту жительства**» или «**Иван сотовый/мобильный**».

#### Вызов контакта

1. Нажмите на колесико и выберите опцию **«Телефонная книга»**.
2. Выберите букву и нажмите на колесико.  
 > После выбора контакта:
  - Нажмите на зеленую кнопку, чтобы начать вызов номера по умолчанию.
  - При необходимости используйте колесико для выбора номера контакта среди указанных.

#### Вызов нового контакта

Если контакт не зарегистрирован в книге телефона, подключенного к Parrot MINIKIT Neo 2 HD, припаркуйтесь в надлежащем месте и позвоните с вашего телефона.

#### Вызов контакта, которому вы недавно звонили

Удерживайте нажатой зеленую кнопку для повторного набора последнего набранного номера.

#### Использование функции Siri

Если вы используете Parrot MINIKIT Neo 2 HD с iPhone, поддерживающим функцию Siri, произнесите магическое слово **«Hello Siri»**, чтобы запустить голосовое распознавание телефона и соответствующее приложение.

## Использование во время вызова

Настройте громкость разговора

Для регулировки громкости во время разговора используйте колесико. Настройка громкости сохраняется для дальнейших вызовов.

**Примечание.** Для каждого сопряженного телефона можно настроить разный уровень громкости.

Перевод разговора на телефон

- Если вы хотите перевести текущий вызов на свой телефон, нажмите на зеленую кнопку.
  - > Разговор автоматически переводится на телефон.
  - > Parrot MINIKIT Neo 2 HD произнесет «Дискретный режим».
- Если вы снова хотите перевести разговор на устройство, повторно нажмите на зеленую кнопку.

Принятие второго входящего вызова на тот же телефон

Parrot MINIKIT Neo 2 HD позволяет вам управлять двумя вызовами одновременно при условии, что на вашем телефоне имеется данная функция.

- Нажмите на зеленую кнопку, чтобы принять второй входящий вызов.
  - > Первый вызов автоматически переводится в режим ожидания.
- Нажмите на красную кнопку, чтобы отклонить второй входящий вызов.  
Вы также можете отклонить текущий вызов с вашего телефона.
- Нажмите на зеленую кнопку устройства или телефона, чтобы перейти от одного вызова к другому.

#### Функция HD Voice

Функция HD Voice позволяет оптимизировать четкость звука при звонке благодаря снижению шумового фона.

Чтобы воспользоваться данной функцией, ваш телефон, телефон вашего корреспондента и используемая сеть должны поддерживать HD Voice.

#### Управление системой голосовых сообщений

Parrot MINIKIT Neo 2 HD позволяет отправлять DTMF при разговоре, например, для управления системой голосовых автоинформаторов. DTMF представляет собой аудиосигнал, соответствующий одной клавише на цифровой клавиатуре телефона.

Для отправки DTMF:

1. Нажмите на колесико, чтобы попасть в меню DTMF.  
    > Устройство произнесет «0».
2. Используйте колесико, чтобы выбрать DTMF среди следующих возможностей: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # или \*.
3. Нажмите на колесико, чтобы отправить DTMF сигнал.

#### Завершить вызов

Нажмите на красную кнопку, чтобы завершить вызов.

# Музыка/ GPS

## Музыка

- Если ваш телефон поддерживает профиль *Bluetooth A2DP*, вы сможете слушать музыку через *Bluetooth* на Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Вызовы всегда имеют приоритет над музыкой. Если вы получаете вызов на телефон, с которого вы слушаете музыку, она автоматически ставится на паузу. Если вызов поступает на телефон, отличный от того, с которого музыка передается на устройство, она будет продолжать проигрываться на телефоне.

## Навигационные подсказки

Если на вашем телефоне имеется функция GPS, и ваш телефон позволяет отправлять навигационные подсказки через Bluetooth (профиль A2DP), эти подсказки будут озвучены на Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

**Примечание:** инструкции по навигации не транслируются на динамик Parrot MINIKIT Neo 2 HD во время вызова.

## Регулировка громкости

- Для изменения громкости музыки или навигационных подсказок используйте колесико в ходе проигрывания музыки или произношения подсказки.
- Для каждого сопряженного телефона можно настроить разный уровень громкости.

## Возможные проблемы

Parrot MINIKIT Neo 2 HD сообщает: «Память заполнена»

Вы можете связать с Parrot MINIKIT Neo 2 HD до 10 устройств. Если вы пытаетесь подключить одиннадцатый телефон, комплект сообщает: «Память заполнена». В этом случае вы должны очистить память Parrot MINIKIT Neo 2 HD, нажав одновременно на 3 секунды красную и зеленую кнопку. Это действие удалит также все контакты на комплекте. После этого, вы должны будете снова провести процедуру сопряжения.

Parrot MINIKIT Neo 2 HD кажется заблокированным

В случае проблемы, вы можете перезапустить Parrot MINIKIT Neo 2 HD, нажимая на красную кнопку и одновременно на рычажок включения/выключения вперед, т.е. как при проверке заряда аккумулятора.

Невозможно использовать телефон с устройством.

Проверьте совместимость вашего телефона с Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Вы найдете список совместимости Parrot MINIKIT Neo 2 HD на нашем веб сайте <http://www.parrot.com/ru/compatibility/>, раздел Поддержка.

- Если ваш телефон совместим, но есть проблемы при работе, возможно требуется обновить ваш Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Процедуру обновления Parrot MINIKIT Neo 2 HD вы найдете на нашем веб сайте <http://www.parrot.com/ru/support/parrot-minikit-neo> раздел Поддержка.