







# Jet Clean Solution

## HQ200



## Введение

Д Существует два типа устройств очистки:

- Jet Clean I (Рис. 1)
- Jet Clean II (Рис. 2)

## Инструкция по заполнению Jet Clean I

- 1 Снимите с устройства очистки контейнер для жидкости. (Рис. 3)
- 2 Снимите с контейнера для жидкости колпачок-дозатор. (Рис. 4)
- 3 Отвинтите крышку ёмкости для чистящей жидкости, снимите герметичную изоляцию и привинтите крышку на место.
- 4 Залейте в контейнер чистящую жидкость HQ200 и плотно завинтите колпачок-дозатор.
- 5 Установите контейнер с чистящей жидкостью на место в устройство очистки так, чтобы верхняя передняя часть контейнера плотно вошла в корпус устройства очистки. (Рис. 5)

## Инструкция по заполнению Jet Clean II

- 1 Одновременно нажмите кнопки отсоединения по обеим сторонам отсека для очистки (1) и, приподняв, снимите устройство очистки с отсека для очистки (2). (Рис. 6)  
Отсек для очистки будет отсоединен.
- 2 Отвинтите колпачок-дозатор с ёмкости для чистящей жидкости и снимите герметичную изоляцию.
- 3 Залейте в отсек для очистки чистящую жидкость HQ200 до отметки MAX. (Рис. 7)
- 4 Установите устройство очистки на отсек для очистки. (Рис. 8)  
Убедитесь, что кнопки отсоединения устойчиво встали на место.