



Руководство по быстрой настройке



Дневная/ночная беспроводная облачная камера, скорость до 300 Мбит/с 7106505663 REV1.0.0





Через смартфон:

1 Подключение камеры

Подключите камеру к сети, к которой подключён ваш смартфон.



Индикатор системы (System)

- Красный (мигает): система загружается
 - Красный (горит): нет соединения с сетью
 - Зелёный (горит): соединение с сетью установлено



Требования к смартфону: Android 2.3 или выше iOS 6.0 или выше

2 Регистрация

 Загрузите и установите приложение tpCamera из магазина мобильных приложений или с помощью указанного ниже QR-кода.



 Откройте приложение, нажмите Register (Регистрация) и следуйте инструкциям приложения для настройки камеры.

Примечание: Выберите Local (Локально) для просмотра видео с камеры по локальной сети.



3. Войдите в учётную запись TP-LINK Cloud и выберите Add to Cloud account (Добавить в учётную запись Cloud).

Настройка и регистрация камеры будет завершена, когда вы попадёте на страницу Device (Устройство).

Примечание: Выберите 🔯 чтобы получить доступ к локальному просмотру; выберите + для добавления других камер.



3 Просмотр с камеры

Через смартфон:

На странице **Device (Устройство)**, выберите вашу камеру, чтобы получить доступ к онлайн-просмотру с выбранной камеры.



Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (https://www.tplinkcloud.com) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра видео.





Настройка камеры

Через компьютер:

1 Подключение камеры

Подключите камеру к сети, к которой подключен ваш компьютер.



Электрическая розетка Камера

Беспроводной маршрутизатор Компьютер

Индикатор системы (System)

- Красный (мигает): система загружается
 - Красный (горит): нет соединения с сетью
 - Зелёный (горит): соединение с сетью установлено



Системные требования: Windows XP/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.7 или выше

2 Регистрация

 Загрузите мастер настройки, который подходит для вашей камеры и операционной системы: https://www.tplinkcloud.com/download.php

2. Запустите мастер настройки, Нажмите Start (Начать), следуйте дальнейшим

инструкциям по настройке камеры.

Cloud		× Setup Wizard
Welcome Thanks for choosing your TP-LINK Cloud Camera! This witzard will guide you through the setup process to get your camera up and streaming in a flash.		
Copyright © 2015 TP-LINK Technologies Co.,Ltd. All rights	reserved.	

Войдите в действующую учётную запись TP-LINK Cloud или создайте новую и нажмите Next (Далее).

Cloud	NC220 Setup Wizard
Add a camera to a TP-LINK	< Cloud account
Adding a camera to your TP-LINK Clor Internet.	ud account will allow you to access your camera through the
Do you have a TP-LINK Cloud account	nt?
O Yes, I already have an account.	
No, I want to sign up for a new ac	ccount.
O No, I don't want to use cloud serv	vices.
Please enter the following informatio	on to sign up.
E-mail	Username
Password	Confirm password
I accept the TP-LINK Cloud Privacy P	20licy and Terms of Use. Back Next
Copyright © 2015 TF	P-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Нажмите Finish (Завершить) для завершения регистрации, когда откроется страница Complete (Завершено).



З Просмотр с камеры

Через компьютер:

Войдите в свою учётную запись на веб-сайте TP-LINK Cloud (<u>https://www.tplinkcloud.com</u>) и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра видео.



Через смартфон:

Загрузите и установите приложение tpCamera из магазина мобильных приложений или с помощью указанного в данном руководстве QR-кода (на стр. 4), войдите в приложение и выберите вашу камеру для онлайн-просмотра видео.



Приложение 1

Как устанавливать камеру

Примечание

Если вы подключаете камеру к сети по беспроводному соединению, разместите камеру в пределах зоны покрытия вашей беспроводной сети.





Открутите камеру от подставки.





Просверлите 2 отверстия и прикрепите подставку.



Прикрутите камеру обратно к подставке.

Приложение 2

Как сбросить настройки камеры

Примечание

Сброс настроек зарегистрированной камеры приведёт к удалению камеры из учётной записи TP-LINK Cloud.



На включённой камере нажмите кнопку WPS/RESET и удерживайте её нажатой в течение 5 секунд. Индикатор System потухнет, произойдет сброс настроек и перезагрузка.